

Risinno R8, okosgyűrű



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.

Nyilatkozat

Felhívjuk figyelmét, hogy a gyűrű nem alkalmas betegség vagy egészségügyi állapot diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére, a szolgáltatásban található információk és adatok csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesítik az egészségügyi szakember vagy orvos szolgáltatásait. Ha bármilyen kérdése van egészségi állapotával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz.

Termékleírások

Külső felület anyaga: cirkónia kerámia

Fő anyaga: rozsdamentes acél

Tárhelykapacitás: Javasoljuk, hogy minden nap csatlakozzon az alkalmazáshoz és szinkronizálja az adatokat. A gyűrű a használat típusától és gyakoriságától függően akár 30 nap adatot is képes tárolni.

A termék súlya: körülbelül 6,0 gramm

Akkumulátor kapacitása: 20 mAh polimer lítium akkumulátor

Az akkumulátor élettartama: 5-7 nap a használat gyakoriságától függően

Töltési mód: 1. Használja a mellékelt töltőkábelt (USB 5V); 2. Töltse fel a töltőtokkal.

Töltési idő: 30 perc

Lumineszcencia érzékelő: A LED-ek látható szinttartományban vannak, biztonságosak és felhasználóbarátak

Csatlakozási mód: Bluetooth 5.2 alacsony energia

Szoftverprogram frissítési lehetőség: frissítés szoftveralkalmazáson keresztül

Szoftverprogram-kompatibilitás: Kompatibilitás: App Store, Google Play

Vízállósági szint: IPX7

Letölthető alkalmazások

Keresse meg a „SmartHealth” kifejezést a Google Play vagy az App Store áruházban, és töltsse le az alkalmazást.

Megjegyzés: Engedélyezze az alkalmazás számára, hogy Bluetooth-kapcsolati és helymeghatározási engedélyt szerezzen. A kínai Android-verzióhoz olvassa be a jobb oldalon található QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez.

Korrekt viselet

A pontos leolvasás érdekében helyezze az érzékelő érzékelőt (lásd a belső gyűrűt) szorosan érintkezésbe az ujjbegy bőrével.

Töltés/Tápellátás be/ki

A gyűrű töltése: Használja a megfelelő töltőkábelt a gyűrű és a töltő csatlakoztatásához. Bekapcsolás után a gyűrű fénye pirosan világít, és még mindig tölt.

A jelzőfény állapota: a piros jelzőfény világít töltés közben, a töltés befejezése után Töltés közben a zöld lámpa mindig világít.

Töltési idő: 30 perc

Ellenőrizze az áramellátást: Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi állapotát a bekapcsoló ikonon az alkalmazás főoldalának jobb felső sarkában.

Alacsony akkumulátor figyelmeztetés: A piros gyűrűs fény villog, és a Az APP megjelenik egy értesítés, hogy fel kell tölteni.

A rövidzárlat elkerülése érdekében tartsa szárazon és idegen tárgyaktól mentesen a töltőcsatlakozót. 5 V névleges kimeneti feszültségű töltő használata javasolt.

Be/ki

Bekapcsolás: Miután a gyűrű teljesen feltöltődött, húzza ki a tápkábelt és a gyűrűt automatikusan bekapcsol.

Kikapcsolás: A gyűrű automatikusan kikapcsol, ha az áram lemerül.

Bluetooth kapcsolat

A tápfeszültség leválasztása után a gyűrű automatikusan bekapcsol, megkezd a Bluetooth átvitelt, az alkalmazás megkeresi az "R8" eszközt és kiválasztja a kapcsolatot.

Megjegyzés: Kérjük, kapcsolja be a Bluetooth-engedélyt és az APP helymeghatározási engedélyét.

Véroxigén monitorozás

Automatikus teszt: A gyűrű 2 óránként automatikusan teszteli a vér oxigénkoncentrációját, eltárolja a tesztadatokat és előzménygrafikont készít:

Valós idejű teszt: Kattintson a "Teszt" gombra a valós idejű vér oxigénkoncentráció értékének aktív teszteléséhez és a legfrissebb valós idejű vizsgálati adatok mentéséhez.

Megjegyzés: Maradjon nyugodt helyzetben, és a gyűrű belső gyűrűjén lévő piros lámpa folyamatosan villogni fog, miközben figyeli a vér oxigénkoncentrációját.

Nyugalmi pulzusfigyelés

Automatikus tesztelés: A PRsten 10 percenként automatikusan teszteli a nyugalmi pulzusértéket, kiszámítja az óránkénti átlagos pulzusszámot, elmenti a tesztadatokat és előzménygrafikont készít: Valós idejű teszt: Kattintson a "Teszt" gombra a nyugalmi pulzusérték valós időben történő aktív teszteléséhez és a legfrissebb valós idejű tesztadatokat mentéséhez.

Megjegyzés: A pulzusszám figyelésekor maradjon ülve, a gyűrű belső körén lévő zöld fény továbbra is villogni fog.

Lépésszámlálás

Valós időben rögzíti az óránkénti lépések számát, grafikont készít lépések rögzítése, és az alkalmazáshoz való csatlakozás után automatikusan szinkronizálja az adatokat.

Alvásfigyelés

A gyűrű valós időben rögzíti a teljes alvási ciklust, egy tudományos algoritmus pedig elemzi a különböző szakaszok, például az ébrenlét, a könnyű alvás és a mély alvás időtartamát, és elkészíti a felvétel grafikontját.

Csengetés/alkalmazás frissítése

Az alkalmazás automatikusan felismeri a csengetési program verzióját. A jobb felhasználói élmény érdekében frissítse a csengőprogramot és az alkalmazást a legújabb verzióra.

Gyakori problémák

1. Nem tud csatlakozni Bluetooth-on keresztül

Győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva a Bluetooth és az APP helymeghatározási engedélye. Ha a gyűrű nincs áram alatt, vagy az akkumulátor lemerült, a Bluetooth-kapcsolat nem hozható létre, tölts fel a gyűrűt.

2. Pontatlan adatok

Viselje megfelelően a gyűrűt, a gyűrű belső gyűrűjén lévő érzékelő szenzor az szorosan érintkezik az ujjpép bőrével.

3. A gyűrű meg volt kötve

A gyűrűt egyedi 1D logó díszíti. Ha párosítani kell új alkalmazásfiókot, szüntesse meg a gyűrű és az összekapcsolt alkalmazásfiók összekapcsolását. Ha elfelejtette fiókját az alkalmazásban, lépjen kapcsolatba a gyártóval.

Karbantartás

A gyűrű felülete sima kerámia, ne helyezzen rá kemény tárgyakat, nehogy megkarcolja a gyűrű felületét.

2. A korrózió elkerülése érdekében ne engedje, hogy a gyűrű erős savakkal és lúgokkal érintkezzen.

3. A gyűrű külső gyűrűje kerámiából készült, ami törékeny tárgyat, és nem törhet el ütközéskor

4. A szennyeződések tisztításához használjon semleges oldatot és puha ruhát

5. A gyűrű elemeket tartalmaz, ezért ne tegye ki hosszú ideig magas hőmérsékletű környezetnek.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz